



使用に関するご注意

- LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予め承ください。
- 油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- TV、ラジオや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に微発光する場合があります。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。ライトユニットの長時間直視はおさげください。
- 点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮、膨張によりポツポツとさしきみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。変色・変形・落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因となります。
- 天井直付・壁面取付形器具です。壁面取付の場合は、指定の取付方向で取付けてください。落下・火災の原因となります。
- 定格電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ライトユニットは単独で使用できません。必ず当社専用本体との組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。器具内送り配線をする場合は、エコケーブル(EM-EE)をご使用ください。火災・感電の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アース線が不完全な場合には感電の原因となります。
- 電源線を送り接続する場合は、11A以下で使用してください。
- 電源線はライトユニットに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。火災・感電の原因となります。

光源色	色温度(K)	組合せ品名	ライトユニット品名 商品コード	定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)
昼光色	6500	MMB4101/69D4-NX8	DLU46904/D-NX8 0643-8113	6760	161.7
昼白色	5000	MMB4101/69N4-NX8	DLU46904/N-NX8 0643-8114	6900	165.0
白色	4000	MMB4101/69W4-NX8	DLU46904/W-NX8 0643-8115	6620	158.3
温白色	3500	MMB4101/69WW4-NX8	DLU46904/WW-NX8 0643-8116	6490	155.2
電球色	3000	MMB4101/69L4-NX8	DLU46904/L-NX8 0643-8117	6420	153.5

本体品名	MB40-0701
商品コード	0643-3451
定格電圧	AC100~242V
周波数	50/60Hz
定格消費電力	41.8W
定格電流	100V 0.43A
	200V 0.22A
	242V 0.18A
電源の種類	連続調光 PWM方式10~100%
演色性	Ra85
モジュール寿命	40,000時間
器具質量	1.6kg

番号	名称	材質	数量	備考
10				
9				
8				
7	信号線端子台		1	N-4621
6	取付バネ	SUS t0.4	2	
5	取付金具	SGC t0.8	2	
4	本体	鋼板 t0.4	1	白色塗装
3	端子台		1	N-4408
2	電源		1	ライトユニットに組込み
1	ライトユニット	PC	1	乳白色

  

度	1/5	承認	検査	設計	前田	FD	
図						発行	
番							

LED一体型ベース照明(トラフ形)  
MMB4101/69□4-NX8

LF-995601B

株式会社ホタルクス