



適合ランプ	非常時点灯
FHF32(増設)	ランプ全光束の30% 1灯点灯
FLR40S/36	
FLR40S	ランプ全光束の25% 1灯点灯
FL40SS/37	
FL40S	

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリプロピレン樹脂	二種ビニル絶縁電線	電池内蔵形

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
 - ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
 - ・定格電源電圧以外では使用しないでください。
 - ・油煙のある場所では使用しないでください。
油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。
 - ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
 - ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
 - ・本器具は、直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具
落下の原因となります。
 - ・適合ランプ以外は使用しないでください。
但し、センサなどと合わせて点滅回数が多くなる場合は、
Hflランプ・FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプは、Hflランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
 - ・商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器は
インバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

10					殿									
9	ランプ		1	FHF32(推奨)	非常灯照明器具(階段通路誘導灯兼用型)電池内蔵						F D			
8	点検スイッチ	PP	1	S-442P-3										
7	蓄電池		1	7N30DA(7.2V 3000mAh)	MZVJ32127-MN9						定格出力固定形			
6	非常灯ユニット		1	FU40H1NQS7B25E-9										
5	速結端子台	ユリア	1	V-4(20A,300V)送り付	尺 寸 図 番	1/4・1/2	承認		検 査		設 計	発 行	.	.
4	ランプソケット	PP	2	W-741T										
3	電子安定器		1	定格出力固定形インバータ	LF-93747C									
2	反 射 板	CGC t0.35	1	高反射白色塗装										
1	本 体	SGC t0.4	1		NECライティング株式会社									
番号	名 称	材 質	数 量	備 考										