

お手入れのしかた

お手入れの際は、安全のため電源を切ってしばらくしてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
また、清掃点検の際にLEDランプがゆるんでいない事を確認してください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
- 汚れを取るときは中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 照明器具には、寿命があります。
一般的な使用状態で、照明器具の交換時期は8年～10年です。

定 格

形 名	配光角	定格電圧	周波数	定格消費電力	器具質量	口金	本体	光源色
SXW-LG53102-KN	90度	AC 100V	50/60Hz	4.5W	約0.2kg	GX53-1	黒	昼白色
SXW-LG53102-KL								電球色
SXW-LG53102-WN							白	昼白色
SXW-LG53102-WL								電球色

故障？と思われたら

ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。
下表以外の故障と思われる時は、電源を切り、お近くの弊社製品取扱店やお客さま相談室にご相談ください。
なお連絡されるときは器具の形名及びお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。
形名はダクトプラグ部の器具ラベルに表示しています。

故障の状態	主 な 原 因	処 置
照明器具が点灯しない	・壁スイッチなどの主電源がOFFになっている。	壁スイッチなどの主電源をONにする。
	・LEDランプがソケットに正常に取り付いていない。	LEDランプをソケットに確実に取り付け。
	・LEDランプの故障。	LEDランプを交換する。
	・ライティングダクトへの接続が不完全。 (正常に接続されていない)	「器具の取付方法2.」を参照して接続する。

株式会社ホタルクス 〒105-0014 東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル www.hotalux.com (土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く)

製品・お取り扱いなどのご相談	受付時間 平日 9:00~12:00 13:00~17:30	修理・アフターサービスのお問い合わせ	受付時間 平日 9:00~17:30
お客様相談室	 0120-52-3205 FAX. 0748-61-2330	修理受付センター	 0120-334-031 ☎0748-61-2361 (フリーダイヤルが利用できない場合)

HotaluX 照明器具 LEDスポットライト

ライティングダクト取付専用器具

保証書添付 保 存 用 一般住宅用

取扱説明書

372-637 SXW-LG53102 セツメイショ ①

- このたびは弊社製品をお買い上げくださいますありがとうございます。
- 取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- 取付工事が終わりましたら、この説明書はご使用になるお客様が保管してください。



禁止マーク
してはいけない内容です



指示マーク
必ず守る内容です

安全上の注意

お使いになるとき、人への危険や財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。
この「安全上の注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。




警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性がある内容です。




取付面


このような場所には取付けしないでください。
この器具は天井に設置されているライティングダクト取付専用器具です。傾斜天井・壁などに設置されているライティングダクトには取付けできません。落下の原因となります。



傾斜天井




壁面




ライティングダクトのない場所

ライティングダクト

このようなライティングダクトには取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。



ガタつく



破損、変形



この器具は非防水です。
風呂場など、水や湿気の多い場所で使用しないでください。
漏電し、火災・感電の原因となります。



ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。

ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された(適合する)ランプを使用してください。指定以外の(適合しない)ランプを使用すると、火災の原因となります。

適合ランプ(口金GX53-1)
LDF5まで 蛍光ランプ使用禁止

異常を感じたら、速やかに電源を切ってください。
異常状態がおさまったことを確認して販売店またはお客さま相談室にご相談ください。



照明器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。

お手入れの際は、水洗いはしないでください。
火災・感電の原因となります。

この器具は屋内用です。
屋外で使用しないでください。
屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。



壁付調光器のある回路では使用できません。
照明器具が故障します。

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



部品の追加や改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。



注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性がある内容です。



万一、カバーなどが破損した場合、ケガの原因となることがありますので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。

お手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。
点灯中・消灯直後はLEDランプ及び本体が熱いので手や肌などを、ふれないでください。LED光源及び本体周辺を触ると、やけどの原因となることがあります。

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。

暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。(この製品は5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。)



振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所では使用しないでください。器具破損の原因となります。

LED光源を直視しない。
目の痛みの原因となることがあります。



LEDランプには塗料などを塗らないでください。
ランプが過熱し、破損の原因となることがあります。

引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵等)で使用しないでください。
火災や爆発の原因となることがあります。

酸などの腐食性雰囲気では使用しないでください。
漏電や落下の原因となることがあります。

粉塵の多いところでは使用しないでください。
器具の過熱の原因となることがあります。

保証について(持込修理)

- 1:保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- 2:保証の例外について
 - ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
 - ・機能に影響を与えない変色等の劣化は対象外とさせていただきます。
 - ・乾電池等の消耗品は、対象外とさせていただきます。
 - ・電球形LEDランプの設計寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。
- 3:取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (1)無料修理をご依頼になる場合には商品に本書を添えて頂き、お買い上げの販売店にお申し付けください。
 - (2)ご転居またはご贈答品等で、お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にされない場合には、修理受付センターにご相談ください。
- 4:保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷。
 - (2)お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 - (3)火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
 - (4)一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
 - (5)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - (6)保証書のご提示がない場合。
 - (7)施工上の不備に起因する故障および損傷。
 - (8)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷。
 - (9)日本国内以外での使用による故障および損傷。
This warranty is valid only in Japan
 - (10)商品の引き取りで修理を行った場合の引き取り料については、お客様の負担となります。
- 5:保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 6:補修用部品の最低保有期間
 - (1)弊社は照明器具の製造打ち切り後、6年間保有しています。
 - 補修用部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品で、同等機能を有する代替部品も含まれます。
 - (2)修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせて頂きます。
 - (3)修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する事があります。
- 7:照明器具には寿命があります。
一般的な使用状態で、照明器具の寿命は、8年から10年です。
- 8:この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。
その際は、器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

《個人情報の取り扱いについて》

- 1:保証書にご記入頂いた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。
- 2:上記利用目的のために、当社が業務を委託する事業者に対し、必要なお客様の個人情報を開示する場合がございますが、この場合、当該事業者に対して当該個人情報の厳重な管理を求め、上記利用目的以外での使用を行わせないように致しますので、ご了承ください。

