

# 住宅用照明器具安全チェックシート

●安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。

●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に✓印を記入し、処置手順に従ってください。

LED 器具	白熱・ 蛍光灯	安全点検項目	点検年月	点検結果					処置手順
				／	／	／	／	／	
○	○	A1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						✓印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のため直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。	
○	○	A2. プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。							
○	○	A3. プラグ、コードなどが異常に熱い。							
○	○	A4. こげくさい臭いがする。							
○	○	A5. 点灯時にブレーカが動作することがある。							
○	○	A6. コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。							
○	○	B1. 購入後、10年以上経過している。						✓印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のため速やかに新しい器具にお取り替えください。	
○	○	B2. 点灯するまで時間がかかる。※							
○	○	B3. 極端に明るさが低下している。※							
○	○	B4. ちらつきが頻繁に生じる。※							
○	○	B5. カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。							
○	○	B6. 塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。							
○	○	B7. 器具取付け部及びランプ取付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。※							
○	○	B8. 点灯しているLEDの色味が変化してきた。※							
／	○	C1. ランプの端部が極端に黒化している。						✓印のものは新しいものに交換してください。	
／	○	C2. グロースタータ(点灯管)が点滅を繰り返す。							
○	○	D1. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。						✓印がある場合は直ちに 取り除いてください。	

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

## 安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯（JIS C 8105-1 解説による）
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受け下さい。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。